




VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



ESCAPE

oprawa oświetlenia awaryjnego LED



Obudowa i klosz z wytrzymałego poliwęglanu.



Wskaźniki sygnalizujące stan oprawy.



Funkcja testu ręcznego z przyciskiem testu dostępnym na zewnątrz obudowy.



W komplecie piktogramy oznakowania drogi ewakuacyjnej.



Łatwy montaż za pomocą metalowych uchwytów.



Dostępne wersje: awaryjna lub sieciowo-awaryjna. Certyfikowane przez CNBOP-PIB.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	<p>Oprawa oświetlenia awaryjnego. Ewakuacyjne oświetlenie w budynkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> * dostępne dwa warianty: pracujący w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym * obudowa i transparentny klosz z poliwęglanu * wysokosprawne źródło światła LED SMD 2835 * stan oprawy sygnalizowany przez 3 kontrolki * przycisk testu na zewnątrz obudowy * w komplecie piktogramy
Pobór mocy	<3W	
Strumień świetlny (tryb)	200 lm (normalny)/ 80 lm (awaryjny)	
Pojemność akumulatorów	400 mAh / 1200 mAh	
Czas pracy awaryjnej	1 godz. /3 godz.	
Czas ładowania akumulatorów	24 godz.	
Stopień szczelności	IP54	
Klasa ochronności	II	
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C	
Wymiary	248 x 110 x 51 mm	
Masa	0,62 kg	

Awaryjna, natynkowa oprawa LED stosowana w ewakuacyjnym oświetleniu budynków. Obudowa i transparentny klosz wykonane z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu. Zwarta konstrukcja chroni wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Energooszczędne, niewymienne źródło światła LED oparte na diodach SMD 2835. Wymienne akumulatory w dwóch wersjach pojemności 400 lub 1200 mAh. Wyposażona w przycisk testu ręcznego dostępny na zewnątrz obudowy oraz wskaźniki sygnalizujące tryb pracy (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii akumulatorów). W zależności od zamówienia możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo - awaryjnym:

J - Jasna: świeci przy zasilaniu z sieci. Brak napięcia powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy awaryjnej. **C - Ciemna:** przy zasilaniu z sieci oprawa znajduje się w trybie czuwania i nie świeci. Brak napięcia powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy awaryjnej. Oprawa posiada certyfikat CNBOP. Łatwy montaż na ścianie lub suficie za pomocą uchwytów montażowych. W komplecie piktogramy.

