



Instrukcja montażu ściennej oprawy LED MURAL

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Unikaj zbliżania się do świecącej oprawy i nie kieruj wzroku bezpośrednio na źródło światła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub klosza należy je niezwłocznie wymienić. Ewentualne wymiany mogą być wykonane wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis.

Montaż

<p>1</p> <p>Poluzuj boczne śruby.</p>	<p>2</p> <p>Używając wkrętaka zdjąć pokrywę.</p>	<p>3</p> <p>Przygotuj otwory w podłożu oraz kołki i wkręty. Przymocuj obudowę.</p>
<p>4</p> <p>brązowy L żółto-zielony ⊕ niebieski N</p> <p>Podłącz przewody oprawy do przewodów zasilających zgodnie z oznaczeniami.</p>	<p>5</p> <p>Załóż i przykręć pokrywę.</p>	<p>6</p> <p>Ustaw odpowiedni kąt nachylenia oprawy i zablokuj położenie dokręcając boczne śruby. Włącz zasilanie.</p>

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 100-277V 50/60Hz

Klasa szczelności : IP 65

Temperatura otoczenia : - 20°C °+ +40°C

moc : 30W, 60W

